



Uninterruptible  
Power Supply

AVR+USB

## SPINA-1000 (1000Va/500W)

- \* สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าผ่านตัวเสถียรภาพ boost buck
- \* มีตัวป้องกันระบบโหลดไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจร
- \* มีสวิตช์ปิดเพื่อป้องกันอุณหภูมิร้อนเกิน
- \* ป้องกันการติดไฟ
- \* 5VDC USB charger 2.1A max. สำหรับ charging iPad / iPhone / smart phone

## เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า (STABILIZER)

### คุณสมบัติเฉพาะ :

| INPUT(กำลังไฟขาเข้า)       |   |
|----------------------------|---|
| แรงดันไฟฟ้า                | 220/230/240Vac  |
| แรงดันไฟฟ้า                | 220/230/240Vac : 184-276Vac   |
| ความถี่ไฟฟ้า               | 50Hz / 60Hz   |
| OUTPUT(กำลังไฟขาออก)       |   |
| Steps of Regulation        | 2 (1-step Boost & 1-step Buck)  |
| Output Receptacles         | Universal Nema : 4pcs AVR regulated plus surge protected +<br>4pcs surge protected only   |
| 5VDC USB Charging Port     | 2 ports 2.1A max.   |
| การป้องกัน                 | โหลดเกิน / ไฟฟ้าลัดวงจร : รีเซตสวิตช์ด้วยระบบ Manual<br>ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน : สวิตช์ปิดความร้อน<br>ป้องกันไฟฟ้าแรงสูงชั่วขณะ: 175 Joules |
| INDICATORS(ตัวแสดงผล)      |   |
| ไฟ LED บิด/เปิด            | เขียว   |
| Boost LED                  | เหลือง  |
| Buck LED                   | เหลือง  |
| ENVIRONMENT (สภาวะแวดล้อม) |   |
| ความชื้น                   | 0-95% (Non-condensing)  |
| ระดับเสียง                 | น้อยกว่า 40 dB at 1M  |
| PHYSICAL(คุณสมบัติ)        |   |
| มิติ(กว้าง*สูง*ลึก)mm      | 156*105*100mm   |



\*สเปคเครื่องสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



บริษัท เอส.ไฮน เมทัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด S.HIGH METAL ENGINEERING CO.,LTD  
1087/13 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520  
Tel.02-1387155-6 Fax.02-138-7156 email. info@skdpower.com www.skdpower.com

